

Logitech G15



Úvod



Návod popisuje zprovoznění displeje a G kláves na klávesnici **Logitech G15** pomocí *G15tools*.

Displej

Nainstalujte balík: `g15daemon`

Spustíme `g15daemon`.

```
sudo /etc/init.d/g15daemon start
```

Pokud se vám zobrazí hodiny na klávesnici vše funguje!



Pro zobrazování aktuálních informací o systému nainstalujte balík: `g15stats` a přidejte do **System** → **Volby** → **Sezení**.



Zobrazení na displeji lze ovládat tlačítka pod displejem.

Audacious

Nainstalujte balík: `g15daemon-audacious`

Povolte modul v přehrávači *Audacious*. **Nastavení** → **Moduly** → **Vizualizační** → zaškrtněte modul *G15 Analyzer*.

G klávesy

Nainstalujte balík: `g15macro`

Spustíme `g15macro`.

g15macro &

Pokud se vám rozsvítí G tlačítka na klávesnici vše funguje!



System → **Volby** → **Sezení** zde přidejte *g15macro*.



Tlačítkem *MR* lze vytvořit makra klávesových zkratk a ty přiřadit ke *G* klávesám.

Řešení problémů

Pokud se vám na displeji nic nezobrazí nebo se vám vypíše chyba, je třeba před spuštěním *g15daemon* zavést modul *uinput*:

```
sudo modprobe uinput
```

Odkazy

- <http://g15tools.sourceforge.net/> - domovská stránka G15 Tools
- <http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=267118>
- http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Logitech_G15

Návrhy a připomínky

- <http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=12587>

From:
<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu CZ/SK**

Permanent link:
https://wiki.ubuntu.cz/logitech_g15

Last update: **2019/02/25 18:21**

